

CENTRAIS DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA



As centrais são unidades que irão alimentar luminárias instaladas nas diversas áreas a serem cobertas pela iluminação ou balizamento de emergência. Podem ter bateria interna ou externa.

Modelos	CCB-50	CCB-100	CSB-100	CSB-400	CSB-800
Potência de saída	50 Watts	100 Watts	100 Watts	400 Watts	800 Watts
Tensão das baterias	12 Volts				24 Volts
Bateria selada	Interna 12V / 7Ah		Sem Bateria	Externa (Não inclusa)	
Autonomia	1 hora	30 min.	Depende do Banco de Bateria		
Consumo máximo	20W em carga - 3W em flutuação.			110W em carga 8W em flutuação	170W em carga 9W em flutuação
Alimentação	Bivolt automático 110 ~ 220 Vca.				
Peso	2 kg	2 kg	450g	710g	710g
Dimensões (mm)	Largura 222 x Altura 160 x Profundidade 82				
Caixa	ABS Branca				
Grau de proteção	IP 20				